

### MA-707

#### Mobiler Lautsprecher

##### Ausgangsleistung

70 W (RMS), 100 W (max.), 4 fl Last

##### Klirrfaktor

< 1%

##### Übertragungsbereich

60 - 20.000 Hz ± 3 dB

##### Lautsprecher

8" Breitbandlautsprecher

##### Anschlüsse

Line-Out (6,35 mm Klinke)

Line-In (6,35 mm Klinke)

MIC 1 (6,35 mm Klinke)

MIC 2 (3-pol. XLR-Buchse)

##### Speisung

eingebautes Schaltnetzteil 90 - 264 V AC  
und 2 x 12 V / 4,5 Ah Akkus

##### Ladezeit

ca. 6 Stunden

##### Betriebszeit

bis zu 8 Stunden

##### Abmessungen

445 x 310 x 240 mm

##### Gewicht

13,5 kg

**MA-707** Art.-Nr. 210.007

**MA-707D** Art.-Nr. 210.008



Die MA.707 System bietet absolute Flexibilität und Bewegungsfreiheit ohne störende Kabel. Die beiden integrierten 12 V Akkus garantieren bis zu acht Stunden Betriebszeit überall dort, wo kein Stromnetz vorhanden ist oder Kabel nicht verlegt werden können. Ideal für den Einsatz in Schulen, Kindergärten, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen und Vereinen.



- Ergonomisches Design.
- Ausziehbarer Handgriff und Rollen für mühelosen Transport.
- Ausgangsleistung 100 Watt (max.).
- Sauberer Klang und hohe Reichweite.
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit mit CE, **UL** und CSA-Zulassung; integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit.
- Optionaler CD Spieler mit USB-Anschluss und Fernbedienung.
- „Plug & Play“-Einschub von bis zu zwei UHF-Empfangsmodulen (MRM-70) für den Betrieb von Funkmikrofonen oder Taschensendern möglich (optional).
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen mit Klang- und Lautstärkerregelung.
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender.
- Line-In Anschlüsse für zwei kabelgebundene Mikrofone und eine zusätzliche Audioquelle wie bspw. MP3-Player, CD oder Notebook.
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer Lautsprecher oder größerer PA-Anlagen.
- Klinkebuchse (6,35 mm) für optionalen, externen Lautsprecher.
- MA-707D: Inklusive eingebautem CD-Player (MP3-fähig, USB-Anschluss).