

MA-100

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

50 W (max.), 35 W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

50 - 18.000 Hz ± 3 dB

Frequenzbereich 518- 832 MHz, 5,8 GHz

Frequenzen 16 vorprogrammiert

Lautsprecher

5" Breitbandlautsprecher

Anschlüsse

Integrierte Bluetooth Schnittstelle

Line-Out (3,5 mm Klinke)

Line-In (3,5 mm Klinke)

Mic-In (6,35 mm Klinke)

USB-Mediaplayer MP3

Echofunktion

Speisung

externes Schaltnetzteil 240 V AC
und 4 x Li-Ionen Akku Typ 18650

Ladezeit ca. 4 Stunden

Betriebszeit > 10 Stunden

Abmessungen (BxHxT) 135 x 163 x 240 mm

Gewicht 1,9 kg mit Akku

MA-100	Art.-Nr.	
5NB	518 - 542 MHz	210.055
6A	620 - 644 MHz	210.056
6B	644 - 668 MHz	210.057
8AD	823 - 832 MHz	210.030
58G	5,73 - 5,85 GHz	210.063

MA-100D	Art.-Nr.	
5NB	518 - 542 MHz	210.058
6A	620 - 644 MHz	210.059
6B	644 - 668 MHz	210.060
8AD	823 - 832 MHz	210.033
58G	5,73 - 5,85 GHz	210.064



MA-100D mit 2-Kanal-Empfänger



Handlich, robust und absolut mobil. Tragbares Beschallungssystem für drinnen und draußen. Akkubetrieben, kabellos. Die MA-100 ist ein vielseitiges Lautsprechersystem für nahezu alle mobilen Anwendungen. Handlich, leicht und an jedem Ort sofort einsatzbereit. Sie ist auch ohne technische Vorkenntnisse problemlos bedienbar und kann einfach von Hand, oder mit einem Tragegurt über der Schulter getragen werden. Ideal für Informations- und Verkaufsveranstaltungen, Kundgebungen, Prozessionen, Messen, Schulfeste, Führungen, Auktionen, Straßenkünstler u.v.m. Die kompakte Anlage ist mit einem wieder aufladbaren Lithium-Ionen Akku für bis zu 12 Stunden Betriebszeit ausgestattet.

- Kabellos für maximale Bewegungsfreiheit.
- Großer Übertragungsbereich und beste Sprachverständlichkeit.
- Ausgangsleistung 50 Watt (max.) mit 5"-Lautsprecher für klare und kraftvolle Wiedergabe.
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: externes Schaltnetzteil und integrierte Akkuladeeinheit, sowie 14,8 V Akku für bis zu 12 Stunden Betriebszeit.
- Tragegriff, Tragegurt und integriertes Stativgewinde.
- Integrierter Mediaplayer mit USB-Anschluss und Aufnahmefunktion.
- 1 bzw. 2 Empfangsmodul(e) mit bis zu 16 vorprogrammierten UHF-Frequenzen, automatischer Frequenzwahl- und Einstellungsfunktion (SCAN-/ACT-Funktion), zur Verwendung von Funkmikrofonen oder Taschensendern in Verbindung mit Ansteck- oder Nackenbügelmikrofonen.
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen.
- Line-Out Anschluss.
- Bluetooth-Schnittstelle für einfaches Musikstreaming.



MA-100



MA-100D

Passende Hand- und Taschensender, mit und ohne Ladetechnik, siehe Katalogseite 26 und 27.